

**Sie benötigen
Administratorrechte
für die Installation !**

Unigraphics NX4 Windows - Academic Bundle

DVD-Version Quick Tips für die Installation



Verzeichnis	Pfad zur ausführbaren Datei	Installation von	weitere Installationsdokumentation
CD 1	\\Launch.exe	Base & Options/Translators	\\docs
CD 2	\\launch.exe	Englische Dokumentation (Hilfe)	\\docs
CD 3	\\autoplay.exe	CAST online (Training, englisch)	\\docs
CD 4	\\nx-4.0.2.2	UG-Update (32+64 bit)	\\XXXXreadme.html
CD 5	Win64bit-Version als zip.Dateien	Base & Options/Translators 64bit	\\readme.txt
CD 6	\\launch.exe	Deutsche Doku (Hilfe)	\\docs
CD 7	\\w2k_xplugtoolsnx4.exe	UG Tools	\\dokumentation

Schritt 1. Installation des Lizenzservers

- Die Downloadadresse für Ihr Licence-File erhalten Sie per E-Mail
- Editieren Sie das License-File in der ersten Zeile „Server“: Den Ausdruck "Your Hostname" durch den Lizenzservernamen ersetzen (der Name Ihres Rechners -> Start – Ausführen – „CMD“ eingeben - „Hostname“ eingeben) und speichern Sie es z.B. unter c:\\Lizenzen ab
- Wechseln Sie mit Hilfe des Windows Explorer in das Verzeichnis CD1 auf der UG-DVD, und doppelklicken Sie die Datei „launch.exe“. Wählen Sie im Installationsmenü "Install License Server"
- Pfad für die Installation angeben, besser: empfohlenen Pfad beibehalten
- Pfad zum License File angeben

Schritt 2. Installation der Unigraphics NX4 Software

- "Install Unigraphics NX" wählen, als **Installationssprache** „English(USA)“ wählen!
- bei den Installationsoptionen "Typical" für alles wählen,
- Installationsverzeichnis auswählen, besser: empfohlenen Pfad beibehalten,, danach Sprache auswählen
- den Eintrag 27000@<Lizenzserver> durch den Namen Ihres Rechners ersetzen (Dieser ist bei der akademischen Version auch der Lizenzserver), mit OK bestätigen
- „Deutsch“ als Sprache für die Programmoberfläche wählen
- Install Translators auswählen, als Installationssprache „English(USA)“ , dann „complete“ wählen
- vor dem ersten Start unter Start->Programme-UnigraphicsNX->FlexIm Tools->License Options die verfügbaren Bundles von *Available* nach *Selected* verschieben. (Verfügbares Bundle = es lässt sich mit Hilfe des Add-Buttons nach rechts verschieben). Zum Zeitpunkt der Drucklegung sind das die Bundles ACD und 13500.

Die UG-Programm Installation ist jetzt komplett

Schritt 3. Installation von Zusatzsoftware in folgender Reihenfolge

Englische oder deutsche Dokumentation: Wechseln Sie in das Verzeichnis CD2 oder CD6 und führen die Datei „launch.exe“ per Doppelklick aus.

CAST: Wechseln Sie in das Verzeichnis CD3 und führen die Datei „autoplay.exe“ aus, wählen Sie dann next->default->install.

UG-Updates: Extrahieren Sie die Dateien von der DVD auf ein lokales Laufwerk, wie z.B. c:\\temp. Führen Sie dann die Datei „ugs_update.bat“ im Ordner C:\\temp aus und drücken nach Aufforderung eine beliebige Taste. Nach Abschluss, bitte den Ordner auf der Festplatte wieder löschen.

UG Tools: Im Ordner CD6/Dokumentation finden Sie die ausführliche Anleitung für die UG Tools. Die Installation wird ab Seite 199 beschrieben.

Sie finden eine ausführliche, englischsprachige Installationsanleitung im OrdnerCD1\\docs.

**Bitte wenden
Support siehe Rückseite!**

Nutzungsbedingungen (Auszug)

- Durch Installation dieser Software stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu.
- Insbesondere verpflichten Sie sich, diese Software nur zu Studienzwecken und keinesfalls kommerziell einzusetzen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen, Nutzungsbedingungen

Die AGB liegen der Sendung bei und sind einzusehen unter:

www.plmvim.de/uploads/media/NUTZB_AGB_19.pdf

Support in Form von moderierten Foren erhalten Sie online

- In den moderierten Kommunikationsforen können Sie spezielle Fragen diskutieren. Vor dem ersten Login müssen Sie sich anmelden, wenn Sie Fragen stellen / mitdiskutieren möchten. Die Anmeldung und die Nutzung der Foren sind kostenlos.
- Bevor Sie sich in den Foren umsehen, schauen Sie bitte zunächst die FAQs durch, siehe <http://www.CAD4academics.de>

Installationsvoraussetzungen

- Betriebssystem: Win2000 SP4, WindowsXP SP2. Windows XP 64bit
- Hardware: Athlon oder Pentium III mind. 1000Mhz
- Grafikkarte OpenGL-fähig, mit mindestens 32 MB Ram eigenem Grafikspeicher
- Speicher: mind 512 MB Ram (empfohlen 1024 MB oder mehr, abhängig von der Größe der Modelle)
- Festplatte: mindestens 4 GB frei für Installation und Auslagerung, Dateisystem: NTFS
- installierte Netzwerkkarte (für die Lizenzierung),
- Achtung: Ist an die Netzwerkkarte nichts angeschlossen, kann ein Eingriff in die Registry nötig sein (vgl. FAQ auf <http://www.CAD4academics.de>).
- Zusätzliche Software: Java, Adobe Acrobat Reader, MSIE 6.0 oder höher

10.08.2006